



HONEST®

深圳市澳尼斯电力技术有限公司

Shenzhen Honest Power
Tech., Inc.

PS-040压力稳压器

产品介绍

压力
液位
流量
位移
温度
仪表
油混水
电磁阀
电控阀
接触器

会员登录

密码

申请

登录

产品查询

产品名称

技术参数

查询

说明

ttttPS-040型压力稳压器内部采用专利结构
阻尼, 将冲击压力和脉冲 压力转变为平稳压力
输出, 在不改变测量准确度前提下, 能有效
地保证 压力变送器及压力表的平稳运行,
从而彻底解决了现场普遍存在的冲击 压力和
脉冲压力对压力变送器及压力表的破坏难
题, 并且没有堵塞现象。

安装

◇将本产品装在压力管道与测量仪表之间

适用压

力

◇0~40MPa

本体材

料

◇SUS304


联结尺

寸

◇M20×1.5 / NPT1/2"

◇ M20×1.5 / M20×1.5

外形尺
寸



[公司介绍](#) | [产品介绍](#) | [元件选型](#) | [用户反馈](#) | [首页](#)

地址: 深圳市深南中路3039号 深圳国际文化大厦12层1208室
电话: 0755-28169253 28169254 传真: 0755-28191974-8006
邮编: 518003